



8000: Invertitore 1P 16AX

08013

8000 / Apparecchi / Apparecchi di comando base

Invertitore 1P 16AX

Invertitore 1P 16 AX 250 V~. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR

Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per imp
- **Classe:** switch
- **Tipo funzionamento:** invertitore
- **Tipo di comando:** bascula/tasto
- **Composizione:** dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
- **Numero dei moduli (per costruz):** 1
- **Interruttore a tasto:** Sì
- **Numero di bascule di azionamen:** 1
- **Tipo di montaggio:** incassato
- **Tipo di fissaggio:** bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio:** No
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento superficiale:** non trattato
- **Finitura della superficie:** opaco
- **Colore:** bianco crema/bianco elettrico
- **Codice RAL (simile):** 9001
- **Casella di testo/superficie di:** sì
- **Illuminazione:** no
- **Funzione di illuminazione:** altri
- **Tipo di illuminazione:** altri
- **Adatto per grado di protezione:** IP40
- **Tensione nominale:** 250 v
- **Corrente di dimensionamento:** 16 A
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di collegamento:** morsetto a vite
- **Interruttore della lavatrice:** No
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,00 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 50,10 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 38,00 mm
- **Profondità di incasso:** 27,00 mm



Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))
- 37. Marcatura - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))



Imballi



8 007352 013803

Codice 8007352013803
Qtà 1 NR
Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 31,2 [g]



8 007352 007352

Codice 8007352007352
Qtà 50 NR
Dim. 21,4x11,6x14,2 [cm]
Peso 1.649,13 [g]



8 007352 641501

Codice 8007352641501
Qtà 500 NR
Dim. 57,5x22,5x30 [cm]
Peso 16.990 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).